

PAKOWANIE ZŁĄCZY IEC D, F I G FEMALE.**1. OPIS**

Pakowanie następujących złączy IEC:

- D-female
- F-female
- G-female

2. MATERIAŁ

Paletka	Nr	165939 - 2
Pokrywa	Nr	165939 - 1
Nalepka na pokrywę	Nr	999641 - 1
Taśma wąska	Nr	1126
Rękaw kartonowy	Nr	165835 - 2
Pudło transportowe	Nr	165882 - 0
Folia pęcherzykowa	Nr	165941 - 1
Arkusze perforowany	Nr	165951 - 1
Nalepka na pudło	Nr	999639 - 1
Taśma szeroka	Nr	10000000341

3. SPOSÓB PAKOWANIA**WYPEŁNIANIE PALETKI PRZEZ OPERATORA.**

- Umieścić paletkę na maszynie.
- Wprowadzić złącza na paletkę.
- Położyć pokrywę na paletce ze złączami.
- Układać paletki ze złączami w stos.

PAKOWANIE PALETKI ZE ZŁĄCZAMI W PUDŁO TRANSPORTOWE.**UWAGA:****Tylko dla numerów 166733-4 i 215334-4**

- * Zdjąć pokrywę z paletki, włożyć złącza i przymocować uszy złącza taśmą do paletki.
- * Założyć pokrywę.
- Na pokrywie nakleić nalepkę (nr 999641-1) z następującymi informacjami: nr wyrobu + revision, opis, nr zamówienia (P.O.), data produkcji, oraz ilość złączy na paletce (=PPQ).
- Wsunąć 1 paletkę ze złączami w rękaw kartonowy.
- Złożyć pudło transportowe spód zakleić taśmą.
- Odciąć ok. 40 cm folii pęcherzykowej, wyścielić dno (dłuższą krawędzią równoległe do dłuższego boku pudła).

- Do pudła włożyć 4 wypełnione rękawy kartonowe.
- Zawinąć wolne końce folii pęcherzykowej do środka, wsuwając je pomiędzy ścianki boczne pudła a rękaw kartonowy.
- Ponownie odciąć ok. 40 cm folii pęcherzykowej.
- Przykryć paletki folią pęcherzykową, umieszczoną prostopadle do pierwotnego odcinka folii.
- Zawinąć wolne końce folii pęcherzykowej do środka, wsuwając je pomiędzy ścianki boczne pudła a rękaw kartonowy.
- Włożyć 2 arkusze perforowane do środka kartonu.
- Zamknąć pudło transportowe, zakleić taśmą.
- Na pudło nakleić nalepkę (nr 999639-1) z następującymi informacjami: nr wyrobu + revision, opis, nr zamówienia (P.O.), data produkcji, oraz ilość złączy w pudle (=APQ)

4. PAKOWANIE ILOŚCI

Typ złącza	Tray (=PPQ)	Pudło (=APQ)
D-female	27	108
F-female	20	80
G-female	15	60

PACK. TY = TYA

5. PSEUDO

PSEUDO PN.: 215995-4

ILOŚĆ BAZOWA
(U=3)

Nr	165939 - 2	4000.0000
Nr	165939 - 1	4000.0000
Nr	999641 - 1	4000.0000
*Nr	1126	48.0000
Nr	165835 - 2	4000.0000
Nr	165882 - 0	1000.0000
Nr	165941 - 1	800.0000
Nr	165951 - 1	2000.0000
Nr	999639 - 1	1000.0000
Nr	10000000341	10.2000

*Patrz uwaga – strona 1